



アダプター

DELL 6-IN-1 USB-C マルチポート アダプター - DA305

ほぼすべてのデバイスに、
いつでも接続



DELL 6-IN-1 USB-C マルチポート アダプター - DA305

ほぼすべてのデバイスに、いつでも接続

さまざまなポートを備えた小型軽量の 6-in-1 アダプター* です。ビデオ、ネットワーク、データと接続でき、ノートパソコンに、最大 90W のパワー パススルー¹を提供します。



包括的な接続性

ほぼすべてのデバイスにシームレスに接続できます。ビデオ、ネットワーク、データと接続でき、ノートパソコンに、最大 90W のパワー パススルー¹をサポートします。HDMI または DisplayPort を使用して 60Hz で 4K 解像度の映像を表示し、また 2 つの USB-A および 1 つの USB-C ダウンストリーム ポートを通じて 10Gbps の超高速データ転送を実現できます。



革新的な設計

特許取得済みのケーブル管理デザインにより、USB-C ケーブルを伸縮できるほか、使用していないときはケーブルを本体に格納して保護します。小型軽量の 6-in-1 アダプター* は、さまざまなポートを備えており、ポケットやバッグに簡単に収まります。



優れた信頼性

ファスト ロール スワップ機能により、アダプターから USB-C 電源を取り外した場合でも、ビデオおよび LAN 接続が途切れないようになっています。

* Dell の分析 (2021 年 12 月) に基づきます。

1 最大 90W で、DA305 に接続されている外付電源から USB-C ノートパソコンを充電できます。実際に供給される電力は、お使いの電源 / プラットフォームの電源ポリシーによって異なります。電源アダプターは付属していません。

DELL 6-IN-1 USB-C マルチポート アダプター - DA305

パワー パススルー対応の包括的な 6-in-1 アダプター

Dell USB-C モバイル アダプターは、お使いのほぼすべてのデバイスに接続できる小型軽量の 6-in-1 アダプター* です。ダウンストリーム USB-C ポートはパワー パススルー¹をサポートしており、ノートパソコンの USB-C 充電ポートに空きがない場合に最適です。



1 USB-C (最大 90W のパワー パススルー機能、4K ディスプレイ (30Hz)、USB 3.1 Gen2)
2 RJ45

3 HDMI 2.0 (60Hz で最大 4K)
4 DisplayPort (60Hz で最大 4K)
5 2 x USB-A 3.1 Gen2
6 USB-C ケーブル (巻き取り式で伸縮可能)

* Dell の分析 (2021 年 12 月) に基づきます。

1 最大 90W で、DA305 に接続されている外付電源から USB-C ノートパソコンを充電できます。実際に供給される電力は、お使いの電源 / プラットフォームの電源ポリシーによって異なります。電源アダプターは付属していません。

DELL 6-IN-1 USB-C マルチポート アダプター - DA305

機能仕様詳細

モデル番号	Dell 6-in-1 USB-C マルチポート アダプター - DA305
寸法 (直径 × 高さ)	69.8 mm × 24.5 mm (2.75 インチ × 0.96 インチ)
重量	84 グラム (2.96 オンス)
ホストの接続	USB-C、内蔵、4.7 インチ
ケーブルの種類、長さ	丸型同軸、120 mm
総ポート数	インターフェイス 2 × USB 3.1 Gen 2 - 4 ピン USB Type A 1 × USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort - 24 ピン USB-C 1 × ディスプレイ / ビデオ - HDMI 1 × ディスプレイ / ビデオ - DisplayPort 1 × ネットワーク - Ethernet 1000 - RJ45
データポート ¹	2 × USB-A 3.1 Gen2 1 × USB-C 3.1 Gen2 (最大 10Gbps のデータ転送をサポート)
電源パススルーポート ²	1 × USB-C (最大 90W のパワー パススルーをサポート)
ビデオポート ³	1 × USB-C : 30Hz で 4K (3840 × 2160) (HDR をサポート) 1 × DisplayPort : 60 Hz ⁴ で 4K (3840 × 2160) (HDR をサポート) 1 × HDMI 2.0 : 60 Hz ⁴ で 4K (3840 × 2160) (HDR をサポート)
ネットワークング	データリンク プロトコル ギガビット イーサネット
ファスト ロール スワップのサポート ⁵	あり (電源コンセントの接続の有無にかかわらず途切れることのないビデオおよび LAN 接続)
適合規格	プラグ アンド プレイ
システム要件	Windows 10 64 ビット版、Windows 11 64 ビット版、Apple macOS、Red Hat Enterprise Linux、Ubuntu、Google Chrome OS
製造元保証	サービスとサポート 3 年間の良品先出しサービス ⁶
同梱物	Dell 6-in-1 USB-C マルチポート アダプター - DA305 ドキュメント

* Dell の分析 (2021 年 12 月) に基づきます。

1 ノートパソコンからアダプターに電力を供給する場合：

(a) 加えて、ノートパソコンの USB-C/Thunderbolt ポート (3A/5V) に接続している場合、2 つのダウンストリーム USB-A ポートと 1 つの USB-C ポートで選択したデバイスをサポートします。

(b) 加えて、ノートパソコンの USB-C/Thunderbolt ポート (1.5A/5V) に接続している場合、2 つのダウンストリーム USB-A ポートと 1 つの USB-C ポートで、マウス、キーボード、Bluetooth/RF ドングル、一部の USB メディアなどの低電力消費デバイスをサポートします。

または

アダプターを USB-C 電源アダプターまたは USB-C モニターに接続する場合：

加えて、アダプターの USB-C ケーブルがノートパソコンの USB-C/Thunderbolt ポートに接続している場合、2 つのダウンストリーム USB-A ポートで選択したデバイスをサポートします。

2 最大 90W で、DA305 に接続されている外付電源から USB-C ノートパソコンを充電できます。実際に供給される電力は、お使いの電源 / プラットフォームの電源ポリシーによって異なります。電源アダプターは付属していません。

3 一度に対応できるビデオ出力は 1 つのみです。

4 一部の PC モデルで (DisplayPort 1.4、HBR3 対応モデル)、4K の解像度のモニター (60Hz 時、静的 HDR 対応) に接続した場合に利用できます。HDR10/HDR10+/Dolby Vision のような Dynamic HDR は対象外です。

5 ファスト ロール スワップをサポートしているシステムの BIOS を使用します。

6 良品先出しサービス：電話またはオンラインでの診断後に、必要に応じて交換用のパーツまたはユニットを送送いたします。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。
dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dell の担当者までお問い合わせください。

© 2022 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁無断転載) Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標および Dell 又は EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は Dell Inc. またはその関連会社の商標又は登録商標です。USB Type-C[®] および USB-C[®] は、USB Implementers Forum の登録商標です。