

DELL PREMIER  
コラボレーション  
キーボード

# KB900

Zoom専用タッチコントロールを  
搭載





DELL PREMIERコラボレーション キーボード

# KB900

世界初のZoom認定\*キーボード

専用タッチコントロール<sup>1</sup>を搭載した世界初のZoom認定\*キーボードなら、Zoom会議で簡単にコラボレーションして、どの会議でも最大限の成果を生み出すことができます。



## 簡単にコラボレーション可能

革新的なZoom専用タッチコントロール<sup>1</sup>のアイコンをダブルタップするだけで、マイクのミュートとミュート解除、ビデオのオンとオフの切り替え、画面の共有、チャットパネルの表示ができます。会議中にアイコンを左右にスワイプして、有効と無効を切り替えることができます。会議が終了すると、これらのアイコンはキーボードから消えます。



## インテリジェントなバックライト

手を近づけるとキーのバックライトが点灯するスマートな近接検出機能を備え、どのような環境でも快適に作業することができます。バッテリーの電力を節約するため、明るい場所では点灯しません。



## 打鍵音を最小限に抑えた設計

シザー スイッチ キー設計により、良好な打鍵感を維持したまま、打鍵音を抑えました。満足感と静音性を両立した設計です。



\* 競合するZoom Room用個人向けキーボードの公開情報に関するDellの分析（2022年8月）に基づきます。

<sup>1</sup> Zoom専用タッチコントロールは、Dell Peripheral Manager（バージョン1.6.4以降）とZboom（バージョン5.9.3以降）がインストールされているWindows OSでのみ機能します。

DELL PREMIERコラボレーション キーボード

# KB900

コラボレーションの強化と生産性の向上



角度調節可能



高速充電可能で長時間持続するバッテリー

## 長期間の継続使用が可能

バッテリーは1回の充電で最大20日間<sup>1</sup>持続し、1分間のUSB-C充電で1日持続します。<sup>1</sup>

良品先出しサービスにより、3年間の保証期間内に不具合が発生した場合は、翌営業日にキーボードの交換品を発送いたします。<sup>2</sup>

## シームレスで安全な接続

RF 2.4 GHzとBluetooth<sup>®</sup> 5.1のデュアルモード接続により、最大3台までデバイスの接続と切り替えを簡単に行うことができます (Bluetooth<sup>®</sup>で2台を接続し、RF dongleで1台を接続)。

Dell Pair<sup>5</sup>とDell Secure Link USB Receiver (RF)を使用すれば、ワンクリック<sup>4</sup>でキーボードをデバイスと安全にペアリングできます。転送は暗号化され、データの安全が確保されます。

## 好みに合わせて調整

Dell Peripheral Manager<sup>6</sup>でキーボードをカスタマイズして、ワークフローを改善することができます。ショートカットを設定して、よく使うアプリケーションや機能にすぐにアクセスできるようにし、生産性を高めることができます。

1 バッテリー持続時間は、1日の平均使用時間を8時間として計算しています。バッテリー持続時間は、ユーザーおよび計算時の条件によって異なる場合があります。

2 リモート診断後に必要と判断された場合、翌営業日に交換用ユニットを発送いたします。詳細については、www.dell.com/warrantyをご覧ください。

3 Bluetooth<sup>®</sup>のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。Dell・テクノロジーはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および番号は、それぞれの所有者に帰属します。

4 初期ペアリングに基づきます。

5 Dell Pairは一部の周辺機器、ビジネス向けパソコン、個人向けパソコンで利用できます。利用可否と機能性はモデルによって異なります。詳細は、Dell.com/support/kbdoc/000201693をご覧ください。

6 Dell Peripheral Managerは、Microsoft Windows 10、11オペレーティングシステムにのみ対応しています。

# DELL PREMIERコラボレーション キーボード KB900

## 機能 仕様詳細

**モデル** Dell Premierコラボレーション キーボード - KB900

**カラー** グラフアイト

**接続性** ワイヤレス - RF 2.4GHzおよびBluetooth 5.1<sup>1</sup>  
Dell Pair<sup>2</sup>をサポート

**バッテリー タイプ** 充電可能 (USB-C - USB-C充電ケーブル付属)

**バッテリー持続時間<sup>3</sup>** 1回の充電で最大20日間 (ZoomタッチコントロールLEDとバックライトがオンの状態)。  
1日に使用する電力を1分間で高速充電。  
60分以内でバッテリーの80%以上を充電。<sup>4</sup>

**対応OS** 2.4GHz  
・ Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11以降、Mac、Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4)、Chrome、Android OS

**Bluetooth**  
・ Windows 8.1、Windows 10、Windows 11以降、Mac、Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4)、Chrome、Android OS

**Dell Peripheral Manager<sup>5</sup> (Zoomタッチ コントロールを使用するにはバージョン1.6.4以降が必要)**  
・ Windows 10、11以降

**ZOOMタッチ コントロール<sup>6</sup>** マイクのオン/オフ、ビデオのオン/オフ、チャット、画面共有

**イルミネーション** 近接検出機能に対応したアダプティブ バックライトを搭載  
1. 環境照明センサー - バックライトの明るさをコントロールします  
2. 近接検出機能 - 近距離で手を検出してバックライトのオン/オフを切り替えます

**ソフトウェア** Dell Peripheral Manager (Windows互換)  
・ デバイスのペアリング  
・ 照明設定の管理オン/オフ、アダプティブ ライト、バックライトの明るさの手動調整  
・ Zoomタッチ コントロールの設定管理コラボレーション コントロールのオン/オフ、インタラクティブ動作、チャット メッセージの点滅  
・ 15個の設定可能なキー : F1~F7、F9~F12、Prt Sc、Scroll Lock、Pause Break、電卓  
・ バッテリー/接続ステータス  
・ ファームウェア アップデート

**保証** 3年間のハードウェア限定保証、良品先出しサービス付き<sup>7</sup>

**パッケージの内容** キーボード  
Dell Secure Link USBレシーバー  
USB-C - USB-C充電ケーブル (1300 mm/51.2インチ)  
ドキュメンテーション

**タイピング メカニズム** シザー式キー

**設定可能なキー** 15個の設定可能なキー : F1~F7、F9~F12、Prt Sc、Scroll Lock、Pause Break、電卓

**マルチメディア キー** 音量を上げる、音量を下げる、スピーカー、ミュート、再生/一時停止、次へ、前へ

**ホット キー** 画面切り取り、バックライト調整、画面ロック、タスクビュー、デスクトップに移動、検索

**角度調節** 5.8°/6.2°

**寸法** 高さ : 20.7 mm/0.81インチ  
長さ : 439.7 mm/17.3インチ  
幅 : 121.6 mm/4.8インチ

**重量** 728 g/1.6 lbs

**セキュリティ** 128ビットAES暗号化

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者にお問い合わせいただくか、Dell.comを参照してください。

- 1 システム要件 : Bluetooth Low Energy (BLE)テクノロジー
- 2 Dell Pairは一部の周辺機器、ビジネス向けパソコン、個人向けパソコンで利用できます。利用可否と機能性はモデルによって異なります。詳細は、Dell.com/support/kbdoc/000201693をご覧ください。
- 3 バッテリー持続時間は、1日の平均使用時間を8時間として計算しています。バッテリー持続時間は、ユーザーおよび計算時の条件によって異なる場合があります。
- 4 充電時間は、接続されているポートとその定格に応じて異なります。
- 5 Dell Peripheral Managerは、Microsoft Windows 10、11オペレーティング システムにのみ対応しています。
- 6 Zoom専用タッチ コントロールは、Dell Peripheral Manager (バージョン1.6.4以降)とZoom (バージョン5.9.3以降) がインストールされているWindows OSでのみ機能します。
- 7 リモート診断後に必要と判断された場合、翌営業日に交換ユニットを送付いたします。詳細については、www.dell.com/warrantyをご覧ください。

© 2023 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁無断転載) Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc.またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。